





Produktbeschreibung: Das Fallstück ist für den Übergang von einer horizontalen zu einer vertikalen Kabelrinne konzipiert. Das Fallstück kann auch bei Kabelleitern verwendet werden.
Zur Fixierung der Verbindung verwenden Sie die Schraube NSM 6X10. Zum Schutz der Kabel befindet sich der Schraubenkopf innerhalb der Kabelrinne.
Für eine Rinne mit F- und ZM-Oberflächenbeschaffenheit wird eine Schraube mit GMT-Beschichtung verwendet.
Diese Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.

Oberflächenbehandlung: S - Sendzimirverzinkung nach EN 10346, EN 10143, Zinkschicht 15-27 µm
F - Tauchfeuerverzinkung gemäß der Norm ČSN EN ISO 1461, Durchschnittsstärke der Zinkschicht 45 µm (min. 35 µm)
ZM - Magnelis® - Vorverzinkter Stahl mit Beimischung von Magnesium und Aluminium gemäß EN 10346, EN 10143, Schutzschicht 18-31 µm

Verpackung: 1 Stück

Gemäß der Norm: ČSN EN 61537:02

Klassifizierung: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Die Brandklassifizierung hängt von den spezifischen Bedingungen der Kabelrinne ab, die im Katalog „Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall“ aufgeführt sind

Lagerung: ČSN EN 60721-3-1



Artikelnummer	Breite der Kabelrinne (mm)	Höhe der Kabelrinne (mm)	B (mm)	Blechstärke (mm)	Gewicht (kg/Stk)	Zahl der Schrauben für Verbindung (Stk)	🔥
KO 90X35X50_S	50	35	220	0,8	0,35	8	
KO 90X35X50_F					0,41		
KO 90X35X75_S	75	35	220	0,8	0,40	8	
KO 90X35X100_S	100	35	220	0,8	0,45	8	
KO 90X35X150_S	150	35	220	0,8	0,55	8	
KO 90X35X200_S	200	35	220	1,0	0,75	10	
KO 90X35X300_S	300	35	220	1,0	0,88	10	
KO 90X60X50_S				0,8	0,47		🔥
KO 90X60X50_F	50	60	245	0,8	0,52	8	🔥
KO 90X60X50_ZM				0,75	0,42		🔥
KO 90X60X75_S	75	60	245	0,8	0,52	8	🔥
KO 90X60X100_S				0,8	0,57		🔥
KO 90X60X100_F	100	60	245	0,8	0,66	8	🔥
KO 90X60X100_ZM				0,75	0,52		🔥
KO 90X60X150_S					0,67		🔥
KO 90X60X150_F	150	60	245	0,8	0,78	8	🔥
KO 90X60X200_S					0,87		🔥
KO 90X60X200_F	200	60	245	1,0	1,01	10	🔥
KO 90X60X200_ZM					0,82		🔥
KO 90X60X300_S					1,13		🔥
KO 90X60X300_F	300	60	245	1,0	1,31	10	🔥
KO 90X60X300_ZM					1,07		🔥
KO 90X60X400_S					1,38		🔥
KO 90X60X400_F	400	60	245	1,0	1,61	12	🔥
KO 90X60X400_ZM					1,38		🔥
KO 90X60X500_S					1,63		🔥
KO 90X60X500_ZM	500	60	245	1,0	1,63	12	🔥
KO 90X60X600_S	600	60	245	1,2	2,19	12	🔥
KO 90X85X100_S	100	85	270	0,8	0,71	16	
KO 90X85X150_S	150	85	270	0,8	0,81	16	
KO 90X85X200_S	200	85	270	1,0	1,01	18	
KO 90X85X300_S	300	85	270	1,0	1,26	18	
KO 90X85X400_S	400	85	270	1,0	1,52	20	
KO 90X110X150_S	150	110	295	0,8	0,95	16	🔥
KO 90X110X150_F					1,01		🔥
KO 90X110X200_S					1,15		🔥
KO 90X110X200_F	200	110	295	1,0	1,34	18	🔥
KO 90X110X200_ZM					1,15		🔥
KO 90X110X300_S					1,28		🔥
KO 90X110X300_F	300	110	295	1,0	1,49	18	🔥
KO 90X110X300_ZM					1,28		🔥
KO 90X110X400_S					1,41		🔥
KO 90X110X400_F	400	110	295	1,0	1,63	20	🔥
KO 90X110X400_ZM					1,41		🔥
KO 90X110X500_S					1,67		🔥
KO 90X110X500_F	500	110	295	1,0	1,93	20	🔥
KO 90X110X500_ZM					1,67		🔥
KO 90X110X600_S					1,91		🔥
KO 90X110X600_F	600	110	295	1,2	2,22	20	🔥

 WARNUNG**Gefahr von Schnittverletzungen**

Obwohl unsere Kabelrinnen mit äußerster Sorgfalt hergestellt werden, um scharfe Kanten zu minimieren, ist es wichtig, beim Tragen, Greifen und Arbeiten Schutzhandschuhe zu tragen.

Gefahr von Stromschlag

Da die einzelnen Komponenten des Kabeltragsystems aus elektrisch leitendem Material bestehen, darf nicht in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen gearbeitet werden. Die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Sichere Anwendung

Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt es keine Gefahr für den Verbraucher dar, sofern es ordnungsgemäß Installation und Anwendung in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung.

Recycling-Zeichen:

